Getriebemotor-Kenndaten

HILBA-Antrieb bestehend aus:

Motor

Name: GR63SX55
Typ: DC
Spannung: 40V
Leistung: 126W
Schutzart: IP50
Hersteller: Dunkermotoren
Artikelnummer:
Gewicht: 1.7kg
Nenndrehmoment: 0.32Nm
Nenndrehzahl: 3575RPM
Nennstrom: 3.4A
Anlaufstrom: 36A
Leerlaufdrehzahl: 3900RPM
Drehmomentkonstante: 0.10 Nm/A
Drehzahlkonstante: 0.00092 Nm/RPM

Getriebe

Name: PI62
Typ: Planetengetriebe
Schutzart: IP54
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Untersetzung: 129.62:1
Wirkungsgrad: 0.75
Gewicht: 1.7kg
Nenndrehmoment: 50Nm
Grenzdrehzahl: 5000RPM
Getriebespiel: 2.1°
Selbsthemmend: Nein

Antrieb



Motor-Nennlast

Getriebe Überlastbereich. Motorstrom auf maximal 5.3A begrenzen um das Getriebe nicht zu beschädigen.

Alle Kennwerte mit folgenden Einschränkungen:
Umgebungstemperatur statisch 20°C.
Getriebe mit konstantem Wirkungsgrad.

Leerlauf

Drehmoment: 1.9Nm
Drehzahl: 30RPM
Strom: 0.40A

Motor-Nennlast

Drehmoment: 31Nm
Drehzahl: 28RPM
Strom: 3.4A

Getriebe-Nennlast

Drehmoment: 50Nm
Drehzahl: 26RPM
Strom: 5.3A

Motorstrom auf maximal 5.3A begrenzen um das Getriebe nicht zu beschädigen.

Anlauf

Drehmoment: 350Nm
Drehzahl: 0RPM
Strom: 36A

Motorstrom auf maximal 5.3A begrenzen um das Getriebe nicht zu beschädigen.